

# FOCO PORTÁTIL REGARGABLE 10W

## ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5VDC 1A

LED: 10W

Batería: 1x18650 2000mAh Li-ion

Tiempo de carga: 2h

Lumens: 1000Lm

Grado Protección: IP44

Material: ABS+Nylon

Medidas: 100x40x80mm

Autonomía:

Luz Día (6.500k) o Cálida (3.200k) al 100% - 2h 30

Luz Día (6.500k) o Cálida (3.200k) al 50% - 3h 30

Función Turbo al 100% - 1h 30

## CARACTERÍSTICAS

1. Foco con lente
2. Soporte
3. Base Imán
4. Colgador gancho
5. Botón encendido y cambio de modo
6. Puerto USB para Función POWER BANK)
7. Puerto Tipo C para cargar foco

**Carga USB Tipo C**

## FUNCIONAMIENTO

- Pulsar el botón de encendido para encender/apagar y cambiar de modo.
- Modos:
  - 1- Luz Día al 100%
  - 2- Luz Día al 50%
  - 3- Luz Cálida al 100%
  - 4- Luz Cálida al 50%
  - 5- Función Turbo al 100%
  - 6- Función Turbo al 50%
  - 7- Luz SOS

- 4 indicadores LED (azul) para mostrar la carga de la batería. Cuando sólo se enciende una luz azul y parpadee, necesita ser cargada. Al realizar la carga los indicadores azules parpadean durante la carga y se iluminan de forma constante cuando está completamente cargada.
- El puerto USB puede utilizarse como cargador de teléfono (función POWER BANK).
- El puerto tipo C se utiliza para cargar el foco.

## AVISOS

- Este producto contiene una batería. No la exponga a temperaturas extremas y no intente desmontar el aparato.
- La batería solo puede ser sustituida por profesionales. Deseche las baterías al punto de reciclaje.
- No desmonte el foco, ya que no hay componentes que puedan ser reparados por el usuario.
- Este producto no es un juguete.
- Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Manténgase alejado del fuego y de las altas temperaturas durante su uso.
- Mantener alejada de la lluvia fuerte y no sumergir el foco en el agua.

### ILUMINACIÓN LED

La iluminación LED es muy brillante y puede causar graves lesiones en los ojos.  
No mire directamente el haz de luz del LED.  
No apunte ni dirija este dispositivo LED hacia los ojos.



### ATENCIÓN :

Recargue el foco antes de usarlo si no se ha utilizado durante mucho tiempo.  
No deje que la batería se descargue completamente.  
Evite sobrecargarla para mantenerla en buen estado.



**COMPONENTES ELECTRÓNICOS, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN**

**ELECTRO DH, S.A. (Barcelona) - NIF: A-08278293**