

DESCRIPCIÓN

- Este controlador de tiras led Neón Flex RGB, puede controlar hasta 50 metros de tiras Neón Flex, llegando como máximo a 500 vatios.
- Para el funcionamiento del controlador es necesario disponer del mando a distancia mod: 81.032/MANDO o disponer del kit modelo: 81.032/5/RGB de tira + controlador.

CARACTERÍSTICAS

- Tensión de entrada: 110-230V~ (50Hz).
- Potencia máxima 500W.
- Controlador para tiras Neón Flex RGB.

INSTRUCCIONES

- Introducir el conector de 4 pines por su parte más ancha en el adaptador de plástico.
- Pasar la tira de Neón Flex por el adaptador de plástico de tal manera que los 4 pines se claven en los cuatro cables de conexión de la tira Neón Flex.
- Conectar el controlador a 230V~.
- Comprobar el funcionamiento correcto de la tira con el mando a distancia.
- En caso de que no funcione la tira, sacar la tira del adaptador de plástico y volver a clavar los pines en la tira, ya que el error se puede deber a un falso contacto. También puede pasar que la tira quede mal polarizada, en este caso deberá conectar la tira por el extremo contrario.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- No deberá conectar el controlador a 230V~ hasta que no haya finalizado el conexionado de la tira.
- Al final de la tira de Neón Flex deberá poner uno de los tapones finales para evitar un posible choque eléctrico al tocar los cables conductores.
- Es aconsejable que realice la instalación una persona con conocimientos de electricidad.
- Un uso inapropiado de la tira la dejará fuera del alcance de la garantía.

