

### DATOS TÉCNICOS DATASHEET

1/2

MARCA / BRAND : ELECTRO DH  
CÓDIGO / CODE : 50.101

DESCRIPCIÓN: POWER STATION 100W  
DESCRIPTION: POWER STATION 100W

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Opciones de carga: 1- Carga a través del alimentador suministrado.  
2- Con la placa solar desplegable modelo: 52.100/28.  
3- Carga a través de mechero coche 12v

Charging options: 1- Charging through the supplied power supply.  
2- With the model folding solar panel: 52.100/28.

3- Charge through 12v car cigarette lighter

Salida/Output: 220-240V~ (Onda modificada/Modified wave)

Batería/Battery: De Polímero de Litio/ Lithium Polymer.

Capacidad de la batería/Battery capacity: 222W/h (60000mAh)

Potencia/Power VAC: 100 Wmax. En alterna (V~)

Potencia/Power VDC: 150 Wmax. En Continua (V-)

Carga máxima/Maximum charge: 60000 mA (60A)

Tiempo de carga/Charge time: 10-11h (Día soleado/Sunny day)

Salidas disponibles/Outputs: 1 x Schuko V~

2 x USB-C

3 x USB-A

3 x 9-12VDC (10A)

Linterna/Lantern

Pantalla LCD/LCD Display

Peso/Weight


2,2 K

Medidas/Measurements:

213\*167\*52 mm

**ELECTRO DH s.a.**

Fortuna 29  
08902 Hospitalet de LL (BCN)



**Accesorios/Accessories:**

**Alimentador de 15V (2A) a conector de alimentación 2,1x5,5mm.**

**15V (2A) power supply to 2.1x5.5mm power connector.**

**Conector hembra para mechero de auto a conector de alimentación 2,1x5,5mm .**

**Female connector for car cigarette lighter to power connector 2.1x5.5mm.**

**Conector macho para mechero de auto a conector de alimentación 2,1x5,5mm.**

**Male connector for car cigarette lighter to 2.1x5.5mm power connector.**



**ELECTRO DH S.A.**

Fortuna 29  
08902 Hospitalet de LL (BCN)