

DATOS TÉCNICOS**Modelo:** Amplificador de antena de TV para pequeñas colectivas**Marca:** DH**Código:** 60.275**Descripción**

- Amplificador de banda ancha para pequeñas y medianas colectivas.
- El máximo de pisos a conectar viene dada por la calidad de la recepción y de la instalación (lo normal es aproximadamente 10 tomas). En caso de necesidad es posible conectar una caja distribuidora de dos líneas (10.508/2) y colocar dos amplificadores en vez de uno.
- Amplificador de canales analógicos y digitales (TDT).
- Para pequeñas colectivas con ajuste de ganancia "GAIN" y regulación de pendiente "SLOPE".
- Conexión de salida "TEST" que permite la comprobación del amplificador sin conectar a la instalación, colocando un solo televisor o comprobador de red de TV.

**Especificaciones técnicas**

Alimentación: 90-260V~ 50Hz.

Indicador Led verde de encendido.

Cable de alimentación de 1.2 metros.

Frecuencia: 47-694 Mhz.

Conexiones tipo F hembra.

1 entrada F "INPUT".

2 salidas F, una salida de prueba "TEST" y la otra hacia la instalación general "OUTPUT".

Bajo nivel de ruido 4dB.

Ganancia 34dB.

Ajuste de ganancia 20dB.

Ajuste de pendiente 18dB.

Nivel máximo de salida 117dB.

Figura de ruido <6dB.

Pérdida de retorno >14dB.

Atenuación de la salida de test -30dB.

Impedancia: 75 Ohms.

Carcasa de plástico.

Medidas: 107 x 150 x 54 mm.

ELECTRO DH S.A.Fortuna 29
08902 Hospitalet de LL (BCN)