


DOWNLIGHT LED BASCULANTE

CONTENIDO

- Downlight LED 7W 38°.




Mod.81.603/.../CCT

Mod.81.603/R/CCT

Mod.81.603/C/CCT

CARACTERÍSTICAS

- Tensión: 230V~50Hz.
- Potencia: 7W.
- Lumens: 630Lm.
- Luz: CCT (3000K-4000K-6500K).
- IP20.
- Grado de seguridad: clase II.
- Ángulo de apertura: 120°.
- Basculante: 90°.



INSTALACIÓN

- Desconecte la corriente antes de iniciar la instalación.
- Con la ayuda de un taladro y una broca realice un agujero de 75mm de diámetro.
- Conecte la toma de alimentación 230V~en la regleta.
- Introduzca las piezas en el agujero del techo y presione el aro del empotrable hacia dentro hasta que quede ubicado en su lugar.

RECOMENDACIONES PARA SU SEGURIDAD

- Es recomendable que las instalaciones eléctricas sean realizadas por profesionales.
- La luminaria nunca debe cubrirse con materiales aislantes.
- Antes de proceder el montaje asegúrese de que la red está sin tensión.

INSTALACIÓN Y CONEXIONADO

